



Technische Daten Aufputz-Gurtwickler

Versorgungsspannung	230 V AC/50 Hz
Betriebsspannung	24 V
Zugkraft	ca. 12 kg/120 N
Bemessungsdrehmoment	1,2 Nm
Leistung	max. 35 W
Ruhestromverbrauch	< 0,2 W
Gurtbreite	bis 18 mm
Gurtaufnahme	ca. 4,0 m bei Standardgurtstärke 1,2 mm
Kurzzeitbetrieb	max. 5 Min.
Schutzklasse	II (nur für trockene Räume)
Netzanschlusskabel	Stekernetzteil mit ca. 1,5 m Kabel
Maße (BxHxT)	3,2x15x12 cm

Ersetzt den mechanischen Aufputz-Schwenkwickler.



Technische Daten Unterputz-Gurtwickler

Versorgungsspannung	230 V AC/50 Hz
Betriebsspannung	24 V
Zugkraft	ca. 18 kg/180 N
Bemessungsdrehmoment	1,8 Nm
Leistung	max. 60 W
Ruhestromverbrauch	< 0,2 W
Gurtbreite	bis 23 mm
Gurtaufnahme	ca. 4,5 m* bei Standardgurtstärke 1,3 mm
Kurzzeitbetrieb	max. 5 Min.
Schutzklasse	II (nur für trockene Räume)
Netzanschlusskabel	H05 VV-F 2 x 0,75
Maße (BxHxT)	6x23,5x3 cm



* Gurtaufnahme 10 m bei großem Wickelrad mit Durchmesser 14,5 cm (passt in Mauerkästen mit Lochabstand 18,5 cm)



Passend für Standard-Unterputz-Mauerkästen mit Lochabstand 10,5 / 13 / 16 / 18,5 cm

Rollladen-Gurtwickler AP und UP hergestellt und geprüft nach EN 60335



NEU!

Aufputz- & Unterputz-Gurtwickler



Bewährter Zahnriemen-Antrieb erstmals eingesetzt bei Rollladen-Gurtwickler

- Vollautomatisches Setzen der Endpunkte/ Ausmessen der Fenstergröße
- Notstop-Funktion
- RESET-Funktion
- Zeit- und positionsgesteuert
- Zwischenposition speicherbar
- Schnelle und sichere Montage
- Problemlos nachrüstbar
- Sonnensensor (opt. Zubehör)

So einfach montieren Sie den Aufputz-Wickler:



Das Gurtband aus dem mechanischen Gurtwickler herausziehen und 30 cm unterhalb des Wicklers abschneiden. Den mechanischen Gurtwickler von der Wand abschrauben.



Den ECG Rollladen-Gurtwickler für Aufputz an gleicher Stelle anschrauben.



Die seitliche Abdeckung entfernen und das Gurtband von oben in die Gurtöffnung einschieben.



Das Gurtbandende in die Wickelscheibe einlegen und 2 x im Uhrzeigersinn nach rechts drehen, die Abdeckscheibe wieder befestigen.



Stecker des Netzkabels am Gurtwickler und Stecker-Netzteil in die Wandsteckdose einstecken. Fertig ist die Montage!



Einen der drei Bedienknöpfe drücken – der Aufputz-Gurtwickler misst vollautomatisch die Fenstergröße und setzt die Endpunkte.

ECG Rollladen-Gurtwickler für Unterputz-Montage

- Stromversorgung wahlweise direkt an das Stromnetz oder über Steckdose
- Gefahrlose Unterputz-Montage - Stromanschluß erst nach Aufstecken des Bedienteil möglich
- Passt in alle Mauerkästen von 10,5 - 18,5 cm Lochabstand
- Auswechselbare weiße oder farbige Abdeckung
- Funkbedienung optional
- Netzanschlusstecker mit ca. 1,5 m Zuleitung
- Sonnensensor



ECG Rollladen-Gurtwickler für Aufputz-Montage

- Bequeme Bedienung auf der Oberseite
- Um 180° schwenkbar
- Montage an der Wand, in der Laibung oder am Fensterrahmen
- Kleinste Abmessungen
- Funkbedienung optional
- Steckernetzteil mit ca. 1,5 m Zuleitung
- Sonnensensor



So einfach montieren Sie den Unterputz-Wickler:



Den mechanischen Unterputz-Gurtwickler entfernen und das Gurtband ca. 30 cm unterhalb der Maueröffnung abschneiden.



Das Gurtband von vorne einführen und das Gurtbandende in die Wickelscheibe einlegen.



Die Unterputz-Wickelvorrichtung in die Wandöffnung schieben.



Die Schrauben zur Befestigung eindrehen.



Das Bedienteil aufsetzen und die Schrauben festdrehen.



Abdeckung aufsetzen und einen der drei Bedienknöpfe drücken – der Unterputz-Gurtwickler misst vollautomatisch die Fenstergröße und setzt die Endpunkte.